



Preliminary

PX10T

Preliminary

APPLICAZIONI PRICIPALI:

- Controllo accessi
- Office automation



Foto PX10T

- Lettore di tessere di prossimità EM
- Tastiera per digitazione del PIN
- Max. Distanza di Lettura: 10 cm.
- Lunghezza del cavo di 1,50 Mt.
- Led di segnalazione a tre colori
- Buzzer

PX10T è un lettore di tessere di prossimità EM che supporta la tecnologia a 125 KHz nei seguenti formati del TAG: SOKYMAT UNIQUE, EM 4001, EM 4002, EM 4003, EM 4102, Hitag™2 (Public mode A).

Uscita codice del TAG nel formato Wiegand 32 bit o RS232 standard.

Il lettore integra una tastiera da esterno ed è stagno per un uso anche all'esterno.

Distanza di lettura 7 ÷ 10 cm. Può essere utilizzato con i terminali di accesso APICE LM2002 e LON SERVER.

I Led rosso e verde possono essere comandati dall'esterno mettendo a massa il filo corrispondente. Se si mettono entrambi a massa si accende il led giallo.

Il Buzzer si comanda mettendo a massa il filo corrispondente.

Può leggere le carte perfino se esse sono inserite nel portafogli o in contenitori di carte.

| | |
|-----------------------|------------|
| Alimentazione | 8 ÷ 30 VDC |
| Consumo | 100 mA |
| Temperatura Operativa | 0 ÷ 60 °C |
| Umidità Relativa | 98 % |
| Dimensioni (mm) | 43x138x24 |
| Livello di Protezione | IP 67 |