



## LA152 Lettore di Carte Magnetiche

## Lettori&Tastiere

- Lettore di carte a scorrimento
- Contenitore in Alluminio
- Installazione all'esterno
- Design Ergonomico ed Essenziale

**LA152** è un lettore di carte magnetiche con interfaccia TTL/CMOS. Contenitore in metallo, può essere installato a muro o fissato ad una struttura metallica. Indicato per installazioni all'esterno. Può essere collegato a tutti i Terminali APICE: LM, IOL, Leggo. La max. distanza di installazione dal Terminale è di 5 mt. Per distanze > 5 mt. È richiesto un amplificatore DRX25.

### Specifiche Tecniche

Alimentazione	5 VDC +/- 10%
Interfaccia	TTL/CMOS
Max. Distanza dal Terminale	5 mt.
Consumo	5 mA
UTemperatura Operativa	-10°C + 55°C
Umidità Relativa	10-95%
Dimensioni (mm)	86x80x100

